



## 如何使用 ZyNOS console Debug mode 上傳 ROM file

使用方式請參照以下步驟:


**步驟 1.** 設備接上 console 線至電腦上，首先請先安裝 Tera Term 軟體，安裝完成後需先在 Tera Term 上方視窗 Setup-> Serial port 中設定所需相關設定(Port 的選擇依電腦有所不同)。




**步驟 2.** 設備重開機後，馬上按下電腦鍵盤上”Esc”鍵使設備進入 Debug mode。




步驟 3. 輸入“atba5”此指令，目的是將 console speed 改為 115200 模式。




步驟 4. 更改 Tera Term 的 console speed 改為 115200 模式。




步驟 5. 更改完成後，輸入“atlc”此指令，準備使用 XMODEM 上傳 ROM file。




步驟 6. 在 Tera Term 上方的 File -> Transfer->XMODEM->Send 中選取所需上傳的 ROM file。




步驟 7. 上傳 rom file 中。




步驟 8. 完成上傳。




步驟 9. 輸入 "atgo" 此指令，並將 console speed 改回原 9600 模式



步驟 10. 輸入設備 default password "1234" 檢查是否成功進入 console 模式



步驟 11. 確認能成功進入 console 模式代表上傳 rom file 成功, 輸入 "99" 離開 console 模式後, 可使用 Web GUI 作相關設定。



**End of Document**