Version 1.0



G-220v2 Windows Vista 無線網路設定

步驟一:請到您的電腦,點選"開始"→"控制台" 5 AKAB Internet Explorer R784 Windows Mail 厳迫中心 田片: Windows Media Flayer -Windows Media Center 推脱等 Windows 相片图畫 100 58 Ater Empowering Technology 6 氟酚酸苷 20 Windows Live Messenger 下離 100 Windows DVD 製作模式 網路 ❷ 選擇控制台 通期列 windows 行琴層 () 使用 69 a ● 按下 🚱 圖示 設現及支援 所有裡式 U 🕚 p

步驟二:請點選"傳統檢視"→請點選"網路和共用中心"

Kright Kright
Entr Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
2 L 🔍 🕉 🖉 🕌 🖡
PO SE CONTRACTOR
🔰 🧨 🥙 😍 🖓 😫 😫 📢
0 BE -0 3

Version 1.0



步驟三:請點選"連線到網路"

			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
工作	網路和共用中心			
險視電腦及裝置 連線到網路				檢視全幅地圖
設定建成網路	1			🍋
97 kg	USER-P	с	網路	網際網路
按下 連線到網路	(這部電腦	当)		
				目訂
	存取	本機和網際網路		
	連線	區域連線		檢視狀態
	33 共用及搜索			
	共用及搜索 網路探索	◎ 關閉		9
	共用及搜索 網路探索 檔案分享權限設定	● 關閉 ● 關閉		
	共用及搜索 網路探索 檔案分享權限設定 公用資料次共用	● 顧問 ● 顧問 ● 顧問		 Image: Second sec
	并用及搜索 網路探索 檔案分享權限設定 公用資料夾共用 印表機共用	 ● 關閉 ● 關閉 ● 關閉 ● 關閉 ● 關閉 (尚未安) 	裝印表機)	
	共用及搜索 網路探索 檔案分享權限設定 公用資料夾共用 印表機共用 以密碼保護的共用	 ● 関閉 ● 関閉 ● 関閉 ● 関閉(尚未安: ● 取動 	裝印表機)	Image: Constraint of the second sec
iţ	共用及搜索 網路探索 檔案分享權限設定 公用資料次共用 印表機共用 以密碼保護的共用 煤題共用	 ■ 關閉 ■ 關閉 ■ 關閉 ■ 關閉 (尚未安: ● 啟動 ● 關閉 	装印麦機)	

步驟四:點選您的基地台名稱(SSID,如:ZyXEL)→請點選"連線"(若您的基地台有設加密,請跳至步驟六)

變 連線到網路 選取要連線的網路		
顕示 所有 ズy×EL ● 選擇 ZyXE	▼ 無安全性的網路 CL	eع الله
● 读僅 【八八		
<u>較大建成改加起</u> 開啟網路和共用中心	 ● 按下連線 	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Version 1.0

ZyXEL

步驟五:請點選"仍要連線"



Version 1.0

ZyXEL

步驟七:正在進行連線

😡 🔮 連線到網路	
正在連線到 ZyXEL	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	取消

步驟八:您可以勾選"儲存這個網路"與"自動啓動這個連線"讓您的電腦偵測到這個基地台時就會自動連線→確認後請點選"關閉"

🕑 🔮 連線到網路	
已成功連線到 ZyXEL	● 確認已成功連線到您的基地台
 ▼ 儲存這個網路(S) ▼ 自動啟動這個連線(D) 	● 請 勾選 儲存這個網路及 自動啓動這個連線
	● 請按下關閉

Version 1.0



步驟九:請點選"管理網路連線"



步驟十:請在無線網路連線上點選滑鼠右鍵→請點選"狀態"

檔案(F) #	編輯(E) 檢視(V)	工具(T) 進階((N) 說明(H)				
🕒 組合管	理 👻 📰 檢視	◆ 🛐 連線到	💥 停用這個網	路裝置 🕒 診斷	這個連線 🗂	重新命名這個連	線 »
名稱	狀態	裝置名稱	連線性	網路類別	擁有者	類型	電話號碼或主機位址
已拔除網路	8電纜 (1)				ini ili		
	国 域連線						
	B拔除網路電纜 Aanvall Vukon 995	0056 DCL E					
		0000 PCI-L					
ZYXEL (1)		5					
	無線網路連線 6						
	VXEL G-220 V2 WI	reless USB					
		停用(B)					
		停用(B) 連線 / 中	□斷連線(O)				
		停用(B) 連線/中 新華(J)	-斷蓮線(O)				
存在 無線網路	<u>م</u> ر	停用(B) 連線 / 中 狀態 (U) 診斷(A)	·斷連線(O)				
存在無線網路 上按右鍵		停用(B) 連線 / 中 狀態(U) 診斷(A)	■獣連線(0)				
在無線網路 上按右鍵		停用(B) 連線 / 中 狀態(U) 診斷(A) 橋接器		選狀態			
存在無線網路 上按右鍵		停用(B) 連線 / 中 狀態 (U) 診斷(A) 構接器 建立建物		選狀態			
存在無線網路 上按右鍵		停用(B) 連線/中 狀態(U) 診斷(A) 構接器 建立提唱	· 新連線(O) 2 請點指 至(S)	選 <mark>狀態</mark>			

Version 1.0



TN N

步驟十一:確認連接到的基地台(SSID)名稱是否正確

-般		
連線		
IPv4 連線能力:		本機
IPv6 連線能力:		本機
媒體狀態:		已啟用
SSID:		ZyXEL
連線時間:	請確認已正確連	00:20:13
速度:	接到您的基地台	54.0 Mbps
訊號品質:		-11
SWZ022000 (CONTROL		TTTEE
計細資料(也)	無線内谷(型)	
活動		
	8傳送 — 🗾	—— 已收到
位元組		120
() 内容(P)		G
		2