Version 2.0



P-335P&335WT 網路印表機手動設定(XP)

均	ト駅	≹— :	請點選" 開始" →	"設	定"	→"印表機和傳真"		
	1	1	Windows Catalog					
	4	1	Windows Update					
			設定程式存取及預設値					
		2	開啓 Office 文件					
		8	新增 Office 文件					
		i	程式集(P)	×				
		à	<u> 文件(D)</u>	×				
	onal	<u>.</u>	設定(3)	≁	₽	控制台(C)		_
	essio	P	搜琴(L)	1		網路連線(M) 印表機和傳貨(P)	I	
	Prof	?	說明及支援(出)			工作列及【開始】功能表	(I)	
	s XP		執行(R)					
	wobu	P	登出 Winnie(L)					
_	Ē	0	●₩₩₩₩(U)					
	2	開			_			

步驟二:請您先將舊的印表機移除













ZYXEL-TP-1029
COM3. 序列連接埠 COM4: 序列連接埠 FILE: 列印至檔案
IP_192.1 Standard TCP/IP Port Microsoft Office Document L
My Doc Adobe PDF Port Adobe PDF 💟
新增連接埠(I) 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C)
● 選擇刪除連接埠
確定取消
■除連続準
刪除此連接埠會將它從系統上移除。您確定要刪除 IP_192.168.1.1 嗎?
 ○ 次 化 定回 音回 ○ 次 化 定回 音回 ○ 次 化 定接埠 驅動程式 進階 ○ ZYXEL-TP-1029
○ 技工建工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
▲ 740 ▲ 740 ▲ 740 ▲ 740 ▲ 745 ▲ 750 ▲ 750
◆ 水 化 定U BW
◆ 水化 定口 古団 → 7111日民営内容 ② マンドローフトロ29 一 一 一 一 定 台伺服器的速接埠 (2) 一 連接埠 描述 印表機 COM2: 序列連接埠 COM3: 序列連接埠 COM3: 序列連接埠 COM4: 序列連接埠 COM4: 序列連接埠 FILE: 序列連接埠 TILE: 新增連接埠(1) 剛除連接埠(2)
● 女子女 正式



步驟三:新增印表機	■
🖏 印表镌和博真	初54488新華 歡迎使用新增印表機精霊
檔案 ① 編輯 ② 檢視 (Ÿ) 新增印表機 <u>④</u>	這個精靈可以幫助您安裝印表機或建立印表機連線。
	↓ 如果您有透過 USB 連接埠(或任何其他可以随 种插入的連接埠,例如IEEE 1394、紅外線等 等)連接的随插即用印表機,您就不需使用這 個種蜜。要關聯閉蓋的話,請按(取消),然後
● 選擇 檔案→新增印表機	指中浆電加熱時加入达的電腦影响这的中浆域 指向您電腦的紅外線は,再將印表機衝源開 容。Windows 將爲您自動安裝印表機。
重新命名(<u>M</u>) 內容(R)	請按 [下一步] 繼續。
顧問(C)	











时来拍 预定/方				
日本中認知道				
連接埠名稱(P):	IP_1	92.168.1.1		
印表機名稱或 IP 位	址(A): 192.	168.1.1	8	┘□ 湿摆 L P
通訊協定				
O Raw	·(<u>R</u>)	⊙ LPI	R(L)	
- Raw 設定 連接埠號碼(M):	9100			
LPR 設定	I P1			ñ II
□ 啓用 LPR 位元		 ● 請塡入 入後請按下 	LP1,填 示確定	
□ 啓用 SNMP 狀!	編(S)			
群體名稱(C):	public			
SNMP 裝置索引(I	2): 1			
		確定] 取消	
票準 ICP/IP 印表镌連續	转新增精量			
其他連接埠資訊 無法識別這個裝置	•			
1. 驶直已啓動。				
1.	正確,諸回到精靈的前 正確,諸選擇裝置類型 iic Network Card E②	i-=畫面,更正位址並朝 		
1. 該電已智部	S 正確,請回到精靈的 正確,請選擇裝置類型 ic Network Card	<u>→</u> → 曲面,更正位址並朝 → - - - - - - - - - - - - -		
1. 該宣注智部。 2. 已建築物路。 3. 裝置已正確設定。 4. 前一頁的位址正確。 如果您認爲位址資訊不 尋。如果您確定的位址 裝置類型 ① 標準 ③ Gener ④ 自訂① [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	S. 正確,諸回到精靈的f 正確,諸選擇裝置類型 ic Network Card E ②	1→曲面,更正位址並報 請按下一步 上一步 E) 下一步	 約7其他的網路搜)) 取消)) 取消)))))))))))))))))))))))))))))) <!--</th--><th></th>	
1. 等空怪物や。 2. 已建築網路。 3. 琴萱已正確設定。 4. 前一頁的位址正確。 如果您認為位址資訊不尋。如果您確定的位址 英置類型 ○ 標準(3) Gener ④ 自訂(2) 〔 該元 ○ 自訂(2) 〔 該元	正確,諸回到精靈的f 正確,諸選擇裝置類型 ic Network Card E (E) に 以助得精靈 完成新增標準	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 約 取消 取消 	
1. "	正確 ; 諸回到精靈的f 正確 ; 諸選擇裝置類型 ic Network Card (空ロ) 現新常常語量 完成新増標料 態選擇了含有以下	<u> 1 → </u> <u> 曲</u> 面,更正位址並朝 唐按下一步 上一步	 新行其他的網路搜 取消 取消 取消 <th></th>	
 1. 装置送網路。 2. 已建築網路。 3. 装置日正確設定。 4. 前一頁的位址正確。 如果您認為位址資訊不尋。如果您確定的位址 禁置類型 一標準(3) Gener ④ 自訂(2) 正設式 	 正確:諸回到精靈的能正確;諸選擇裝置類型 ic Network Card ((<		 約7其他的網路搜 取消 取消 <td></td>	

Version 2.0



步驟四:安裝印表機驅動程式

新碧印表機精靈	
安裝印表機軟體 製造商及型號判定要使用哪個印表機軟體。	
諸選取您印表機的製造商及機型。如果您的印表機提供了安裝磁片,請按[從磁片 安裝]。如果您的印表機不在着單中,請參考您的印表機交件,查詢相容的印表機 軟體。	
	戊後請選擇
製造商 印表機 彩质範例,請按您的印表機型	號來做選擇
Fuji Xerox Fujitsu GCC GCC	
■■和全式 □ 数位 数 章 ◎ 告訴我為什麼驅動程式 簽 章 很重要 ●	
< 上一步 图 下一步 图 > 取消	
新興和馬擇務告	
高速的印表機命名 您必須爲這個印表機指定一個名稱。	
諸輸入這部印表機的名稱。因為某些應用程式不支援超過 31 個字元的伺服器 和印表機名稱組合,諸儘可能縮短名稱。	
印表機名稱(P):	
Epson EPL-5800	
您要將這台印表機設為預設印表機嗎?	
⊙ 是(型)	
○否(0)	
請按下一步	
<上一步图】 下一步 № > 取消	



新増印表機精靈	
印表機共用 您可以讓其他網路使用者共	;用這台印表機。
如果您想要共用這個印表機 稱或輸入新的名稱。其他的:	,就必須提供一個共用名稱。您可以採用建議的名 網路使用者將可以看見共用名稱。
○不共用印表機(0)	
○ 共用名稱(≦):	
	請按下一步
新増印表機精量	
列印測試頁	
如果您要確認印表機是否安	·装妥當,您可以列印一頁測試頁。
您要列印這個測試頁嗎?	
⊙是(⊻)	
○否(0)	
	請按下一步
	<上一步 ● 【下一步 ● ● ■ ● 取消



新粤印表镌精靈						
	正在完成新增印表機精霊					
	您已經成功完成了新增印表機精靈, 並為您的印表機指定了下列設定值:					
	名稱: Epson EPL-5800 共用名稱: <未共用> 連接埠: IP_192.168.1.1 型號: Epson EPL-5800 預設値: 是 測試頁: 是					
	諸按 [完成] 來關閉這個精靈。 選擇完成					
	<上一步(B) 完成 取消 取消					