

親愛的客戶：

您好！很抱歉造成您使用上的困擾。

請先不要接對外的電信業者的線路到 NBG419N 的設備上。

1. 請將您的電腦連接到 LAN1~4 孔，任意一個孔
2. 請進入 <http://192.168.1.1> 設定介面

步驟一：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入
“<http://192.168.1.1>” →按下 Enter 會出現步驟二的畫面



步驟二：預設登入密碼為“1234”，請直接按下“登入(Login)”



步驟三：請登入專家模式



步驟四：請點選“**設**” →點選**區域網路**→將 IP 改成 192.168.1.2 按下 Apply(套用).
需待侯 40 秒後，開啟一個新的網頁，http://192.168.1.2 設定介面



步驟五：請重覆步驟二~步驟三，點選**設定**→點選**廣域網路**→
封裝:選擇 ppp over ethernet.
使用者名稱:請輸入您電信業者所提供的帳號
密碼:輸入您電信業者所提供的密碼
將 MTU 大小改 1492.
DNS 為預設值即可-無需變更 →最後按下 **套用** 按鈕即可。



步驟六：煩請您從 ADSL 接一條網路線到 NBG419N 的 WAN(藍色)插孔。

步驟七：煩請開一個新的網頁，看是否可連上網路。

若不行，請進入 <http://192.168.1.2> 設定介面，重覆步驟二~步驟三，點選狀態，檢查廣域網路資訊是否有 IP 位置。

項目	資料
主機名稱	NBG-419N
系統作業模式	路由器模式
廣域網路資訊	
- MAC 位址	00:19:CB:D4:4D:DD
- IP 位址	118.168.82.83
- IP 子網路遮罩	255.255.255.255
- 預設閘道	218.166.96.254
- DHCP	無

項目	資料
系統狀態	
系統已執行時間	1 hour, 25 mins, 13 secs
目前日期時間	2009-11-13 / 08:46:53
系統資源	
- CPU 使用量	7%
- 記憶體使用量	71%
系統設定	
- 防火牆	啟用
- 撥號管理	停用
- UPnP	啟用
- 遠端管理	專家

項目	資料
系統作業模式	路由器模式
廣域網路資訊	
- MAC 位址	00:19:CB:D4:4D:DD
- IP 位址	118.168.82.83
- IP 子網路遮罩	255.255.255.255
- 預設閘道	218.166.96.254
- DHCP	無

目前釋出新版的韌體, 建議將手邊的設備更新到最新韌體版本, 來提升此設備的效能。

[ftp://ftp.zyxel.com/NBG-419N/firmware/NBG-419N_1.00\(BFQ.1\)C0.zip](ftp://ftp.zyxel.com/NBG-419N/firmware/NBG-419N_1.00(BFQ.1)C0.zip)

請先”下載後”將解壓縮到桌面上。

煩請您協助依照以下步驟上傳更新

1. <http://192.168.1.2> 設定介面，重覆上列步驟二~步驟三，
3. 請點選**維護**
4. 然後請點選**韌體升級**
5. 請選擇**韌體檔案的存放位址**(桌面解壓縮的資料夾中的，選擇確認後，請點選”**上傳**”)
6. 注意！請不要關閉設備電源，然後等待設備重新回到登入畫面



7. 將會出現裝置現正重新啟動請稍後 畫面



8. 請重新登入”專家模式”，然後確認裝置資訊中的韌體版本是否已經變更成新的版號

The screenshot shows the ZyXEL NBG-419N web management interface. The browser address bar shows the URL <http://192.168.1.2/local/html/manager/flashboard.asp>. The page title is "Welcome to ZyXEL NBG-419N". The interface is in Chinese and displays the following information:

- 狀態** (Status) tab is selected.
- 裝置資訊** (Device Information) table:

項目	資料
主機名稱	NBG-419N
韌體版本	V1.00(BFQ 1)
系統作業模式	路由群模式
廠牌	00:19:CB:D4:4D:DD
	0.0.0.0
	0.0.0.0
	0.0.0.0
	無

- 系統狀態** (System Status) table:

項目	資料
系統已執行時間	11 mins, 12 secs
目前日期/時間	2009-11-25 / 09:40:56
系統資源	
- CPU 使用量	7%
- 記憶體使用量	67%
系統設定	
- 防火牆	啟用
- 頻寬管理	停用
- UPnP	啟用
- 設定模式	專家

A callout box highlights the following information:

主機名稱:	NBG-419N
韌體版本:	V1.00(BFQ 1)

麻煩請您幫忙了，謝謝！

合勤科技 客戶服務部
ZyXEL Communications Co. CSO.
客服專線(Tel)：0800-500-550
客服信箱(Email)：support_tp@zyxel.com.tw