Version 1.0



NSA 系列 WEB 發行

文件設定方式適用 NSA (NSA210/NSA221/NSA220 Plus/NSA320) 等系列 ※此範例以 NSA320 為例、限同一網域

步驟一:開啟網頁,並於網址列輸入<u>http://nsa320</u>並按下 Enter 鍵,將出現下列 視窗,請輸入登入 NSA320 的帳號及密碼(若您未變更過,預設帳號: admin 密碼: 1234)並點選管理員登入。

	Wzyxel/loginwrap.html 🕑 🚱 😽 🗙 🔽 Bing
: 檔案(E) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(<u>A</u>) 工具(<u>T</u>) 說明(<u>H</u>)
🙀 我的最愛 🛛 🍰 🌄 🕷	e議的網站 🗸 🔧 Google 🞯! Yahoo!奇摩 🔊 網頁快訊圖庫 🗸
Z ZyXEL NSA 320	🚺 - 🔄 - 網頁 🕑 - 安全性 🖏 - 工具 🔘 - 🥑 -
ZyXEL	
NSA320	輸入使用者名稱「密碼再按一下登入。
	the second se
	使用者名稱
	密碼
	(最多 14 個交數字字元、可列印字元,不可出現基交單引號和雙引號)
	the second se
	使用者登入 管理員登入
And a state of the second s	

Version 1.0



步驟二:若您的設備並未更改過設備密碼,將會出現下列畫面,請先按下略過來登入設備。

ZyXEL NSA320	更新管理資訊
	基於安全考量,強烈建議您更換管理員密碼 新密碼 密碼 (確認)
	(最多 14 個文數字字元、可列印字元,不可出現英文單引號和雙引號)

步驟三:進入圖形化介面後,請點選管理。



Version 1.0



步驟四:點選"應用程式"→"WEB 發行",如下圖。



步驟五:啟用 WEB 發行功能、輸入您要發佈的 web 埠號以及選擇要發行的資料夾 (此範例以 public 為例)並點選套用。

應用程式 - Web 登行	
Web 發行	
 ○ 停用 Web 發行功能 ● 散用 Web 發行功能 □ 支援 HTTPS 埠號 8080 	
未發行的共用	已發行的共用
admin music photo video	public
發行選取的共用	解除發行選取的共用
	客用 重設

Version 1.0



步驟六:開啟 IE 瀏覽器,於網址列輸入"http://IP 位址:埠號/共用名稱/"(如: http://172.28.88.88:8080/public/),便可連至公開的資料夾。

http://172.28.88.88:8080/pu + Z ZyXEL NSA320	ublic/ of /MyWeb/p x	· • •
Name	Last modified	<u>Size</u>
Parent Directory		-
NAS Compatibility%20List.pdf	19-Jul-2011 16:39	481K
NBG4115 USB 3G list2011.pdf	26-Sep-2011 14:31	137K
NBG4615 OSG CH pdf	28-Jul-2011 10:59	5.3M

步驟七:點選任何一份資料,便可成功於網頁讀取(如下圖)。

88 -	Zyxel NSA320	🗾 http://nsa320/MyW 🗙	- 🙆 • I	╗ - 🖃 🖶 - 網頁()▼ 安全性(3)▼	工具() • 🕢 •	>>
8		💿 📀 80.6% 🔻		戈			
i) El	ZyXE _{合動}	L 科技					
?	◆NBG4115 US 型號: 合勤 NBG4115 更新日期:2011.3.31 適用韌體版本:1.00(B	B 3G 網卡支援列表	2				
	廠商	產品型號	廠商	產品型號			
		E156G		ICON 225			_
		E161	Option	GlobeSurfer iCON 7.2			
		E169G		ICON 505			
		E169	Qisda	H21			
		E169u	No.	Ovation MC950D			
		E170	Novatel	U760			
		E172	NU	MU-Q101			