

## NBG-418N DDNS 設定

DDNS (Dynamic Domain Name Server)動態網域名稱伺服器，會提供您將網域名稱與您外部網路 IP 位址做對應的服務。

範例：

1. 以 Windows 7 電腦做設定
2. 將 NBG-418N 的管理介面對應到申請的網域名稱
3. 您可至 NBG-418N 有支援 DDNS 的網站申請註冊，此範例以 <http://www.no-ip.com/>網站為例


步驟一：請至<http://www.no-ip.com/>→點選右上角“Login”→點選“register”，申請註冊

The screenshot shows the No-IP website interface. At the top right, there is a navigation bar with links for Home, Contact Us, and Login. The main content area features a 'Client Login' section with input fields for Email and Password, and a 'Login' button. Below this, there is a message: 'If you are not currently a registered user of No-IP.com, and would like to be for FREE, [register](#) as a new user.' To the right, there is a 'User Login' sidebar with fields for Username and Password, and a 'Login' button. Below the sidebar, there are 'Additional Services' including 'No-IP Enhanced' and 'No-IP Backup DNS'.

步驟二：註冊完畢後，重回首頁，輸入申請的 Email 以及密碼建立完成，並按下 login(登入)。



步驟三：請按下 Add a Host



步驟四：請輸入您的網域名稱、選擇 Host Type、輸入對應至 NBG-418N 的外部 IP 位址，再點選 Create Host

The screenshot shows the 'Add a host' configuration page. The 'Host Information' section contains the following fields:

- Hostname: zyxelanan (domain: no-ip.org)
- Host Type:  DNS Host (A),  DNS Host (Round Robin),  DNS Alias (CNAME)
- Port 80 Redirect:  Port 80 Redirect,  Web Redirect
- IP Address: 220.136.225.5
- Assign to Group: - No Group -
- Enable Wildcard: Wildcards are a Plus / Enhanced feature. Upgrade Now!

The 'Mail Options' section includes:

- MX Record: [Empty field]
- MX Priority: 5

At the bottom right, the 'Create Host' button is highlighted with a red box.

步驟五：您已完成在 no-ip 的註冊，並且也建立起您所申請的網域名稱。


Host	IP/URL	Action
<b>Hosts By Domain</b>		
no-ip.org		
zyxelanan.no-ip.org	220.136.225.5	<a href="#">Modify</a> <a href="#">Remove</a>

**步驟六：**接著我們必須要進入到 **NBG-418N** 的設定畫面，將 **DDNS** 設定於您的設備上。

- 請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 **NBG-418N** 的 LAN 埠
- 請確定 NBG-418N 的燈號顯示皆正常 (恆亮綠燈及 1 亮橘燈或綠燈)
- 開啟您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入“192.168.1.1”→進入圖 1 畫面




**步驟七：**預設使用者名稱為“admin”，密碼為“1234”，如沒有更改過請輸入使用者名稱及密碼後，按下**確定**登入→進入圖 2 的畫面



此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選“**套用(Apply)**”，如不變更請直接點選“**略過(Ignore)**”



步驟八：進入**選取精靈、基本或進階模式**畫面，請選取“**進入進階模式(Go to Advanced Setup)**”



步驟九：選擇**網路**→**DDNS**

- ② 請選擇您申請服務的**服務提供者**
- ③ 輸入您申請的**網域名稱**
- ④ 在**使用者名稱及密碼**中，輸入您申請的 **E-mail** 及**密碼**



測試由外部輸入申請的網域名稱，連回 NBG-418N 管理頁面

步驟一：要由外部登入 NBG-418N 的管理頁面，需先將 NBG-418N 的遠端管理功能開啟外部存取。

選擇“管理”→遠端管理，將伺服器接取設定為“LAN&WAN”→點選“套用”



步驟二：測試透過外部的電腦，開啟一個網頁並於網址列輸入“申請的網域名稱”，便可連回 NBG-418N 的管理介面。



※ NBG-418N 內部有架設伺服器(例：Web/FTP……等)，在外部也可輸入申請的網域名稱，對應回 NBG-418N 後端的伺服器。