


AP 模式

AP 模式就是將 G-220 v2 當成無線基地台使用，而使用 AP 模式您的作業系統須要有支援且需要做設定，以下將為您介紹 AP 模式的各項相關功能以及作業系統如何設定。

當您勾選 AP 模式時，G-220 v2 就是一個無線基地台，如下圖：




軟體端設定

您可以透過 G-220 v2 的軟體設定無線基地台，以下將詳細為您介紹各個相關設定：

(1) 無線基地台基本設定


請點選”設定”→請參考下圖做設定，設定完成後請點選”儲存”。



(2)MAC 過濾設定


此功能是用來過濾網路卡位置的，您可以設定允許或拒絕某些網路卡來連接基地台，以下將為您介紹相關設定：

步驟一：點選”MAC 過濾”




步驟二：選擇過濾類型，您可以選擇停用、接受以及拒絕

1. **停用**代表關閉此功能
2. **接受**代表只有您輸入在過濾 MAC 位址的網路卡卡號才可以連接基地台，其他沒有輸入的卡號都不能與此基地台進行連線
3. **拒絕**代表只有您輸入在過濾 MAC 位址的網路卡卡號都不能連接基地台，其他沒有輸入的卡號才可以與此基地台進行連線



步驟三：輸入過濾 MAC 位址(如：00:16:36:35:9B:25)→完成後點選”儲存”



電腦端設定

當設定完 AP 模式的設定後，電腦的作業系統也需要做設定，以下將為您介紹各個作業系統的相關設定。


(1) Windows 98/Me

步驟一：請到您的電腦，點選開始→設定→控制台


步驟二：請點選”新增/移除程式”




步驟三：請點選”Windows 安裝程式”




步驟四：請等待搜尋




步驟五：請點選”Internet Tools”→請點選”詳細資料”



步驟六：請勾選“Internet 連線資源分享”→請點選“確定”




步驟七：請點選“套用”



步驟八：請放入 Windows 98 安裝光碟片




步驟九：請點選”下一步”




步驟十：請選擇您所使用的網路卡型號→請點選”下一步”


(若您申請的是 ADSL 撥號式，且您是直接將電腦連接到 ADSL 數據機，然後使用帳號密碼進行撥號連線，則請您選擇 P.P.P.o.E Adapter)




步驟十一：請選擇 ZyXEL G-220 v2 Wireless USB Adapter→點選”下一步”




步驟十二：請點選”下一步”




步驟十三：請點選”取消”




步驟十四：請點選”確定”



步驟十五：請點選”完成”




步驟十六：即將重新啟動電腦，請點選”是”




步驟十七：重新啟動後，請到您的電腦點選開始→設定→控制台→網路



步驟十八：請點選”TCP/IP(住宅)->G-220 v2 Wireless USB Adapter”->點”內容”



步驟十九：請確認 IP 位址是否為”192.168.0.1”




(2) Windows 2000

步驟一：請到您的電腦，點選開始→設定→控制台→請點選”網路和撥號連線”




步驟二：請在您所使用的連線上按右鍵→點選”內容”


(若您申請的是 ADSL 撥號式，且您是直接將電腦連接到 ADSL 數據機，然後使用帳號密碼進行撥號連線，則請您在此處點選該撥號連線的區域連線圖示)




步驟三：請點選”共用”→請勾選”啓用這個連線的 Internet 連線共用”



步驟四：請點選 G-220 v2 所屬的”區域連線”→請點選”確定”



步驟五：請點選”是”



(3) Windows XP


步驟一：請到您的電腦，點選”開始”→”控制台”→”網路連線”

(如果您的作業系統是 Windows XP，且沒有看到網路連線圖示，則請將控制台切換到傳統檢視)




步驟二：網路連線視窗在”區域連線”圖示上按滑鼠右鍵→點選”內容”，則會出現如步驟三的視窗。

(若您申請的是 ADSL 撥號式，且您是直接將電腦連接到 ADSL 數據機，然後使用帳號密碼進行撥號連線，則請您在此處點選寬頻中的連線圖示)



步驟三：請點選”進階”→請勾選”允許其他網路使用者來控制或停用網際網路連線共用”→勾選後請點選”確定”




請注意：

當您的 Client 端欲與 G-220v2 連結時，若您的電腦的作業系統為 Windows XP，請您將系統內建的防火牆關閉後，再和 G-220v2 基地台連結。



防火牆關閉步驟

步驟一：請進入控制台






步驟四：進入控制台後，請點選網路連線

(如果沒有看到網路連線圖示請將控制台切換到傳統檢視)



步驟五：開啓“網路連線”視窗





5 選擇**確定**，即讓設定值生效。