


P-334WH 無線網路設定


- 步驟一：請先找一台電腦然後將網路線從電腦的網路埠連接到 P-334WH 的 LAN 埠
- 步驟二：請確定 P-334WH 的燈號顯示皆正常(PWR/SYS 恆亮綠燈及 LAN 亮橘燈或綠燈)
- 步驟三：開啓您的網頁瀏覽器(Internet Explorer)→請在網址輸入"192.168.1.1"→會出現步驟四的圖 1 畫面



- 步驟四：預設登入密碼為"1234"，如果沒有更改過請直接按下"登入(Login)"→進入圖 2 的畫面



此時會要求您變更密碼，您可以變更登入的密碼，變更後請點選"套用(Apply)"，如不變更請直接點選"略過(Ignore)"



- 步驟三：進入" 選取精靈、基本或進階模式"畫面，請選取"進入進階模式(Go to Advanced Setup)"



步驟四：進入 P-334WH 設定主頁面




步驟五：按下網路→無線區域網路進入基本設定頁面

基地台可以設成無加密或是加密，您可自由選擇，只需選擇一種做為您的加密方式。

A. 設定無安全性基地台




B. 設定靜態 WEP 加密



- 1 請勾選啟用無線區域網路
- 2 請設定基地台名稱(SSID)
(請輸入英文或數字，
或使用預設值 ZyXEL)
- 3 安全模式設定為【靜態 WEP】
- 4 WEP 加密
選擇 64 位元 WEP
或 128 位元 WEP
- 5 請選擇 ASCII
的編碼方式
- 6 若您的 WEP 加密設定為 64 位元
請在金鑰 1 設定 5 碼的英文或數字

若您的 WEP 加密設定為 128 位元
請在金鑰 1 設定 13 碼的英文或數字
- 7 請按下套用
- 8 設定成功時，會在下方出現
Configuration updated successfully

C. 設定 WPA-PSK 加密



- 1 請勾選啟用無線區域網路
- 2 請設定基地台名稱(SSID)
(請輸入英文或數字，
或使用預設值 ZyXEL)
- 3 安全模式，請選擇 WPA-PSK
- 4 預先共用金鑰請輸入 8 碼的
數字或英文
- 5 請按下套用
- 6 設定成功時，會在下方出現
Configuration updated successfully