

NBG-419N v2 NAT 設定範例

文件設定方式適用 NBG-419N、NBG-419N v2、NBG4615 系列

※此範例以 **NBG-419N v2** 為例(限同一網域)、**Windows 7** 電腦、**IE9.0** 瀏覽器。

步驟一：請於網頁網址處輸入“192.168.1.1”，點選“登入”，進到 NBG-419N v2 設定畫面。



步驟二：登入設定畫面後，請點選“專家模式”。



步驟三：請點選“設定”(左邊第三個圖示)→“網路”→“NAT”→進到一般的標籤→請“勾選啟用網路位址轉譯”→點選“套用”。



步驟四：套用完成後，請點選“應用程式”→請“勾選啟動”，並將您的 Sever 位址以及開啟之 Port 依序輸入→點選“套用”。



步驟五：套用完成後，既可在下方的應用規則摘要中看見相關設定規則。

應用規則摘要

| 應用規則摘要 | | | | | |
|--------|----|-------|-----|--------------|----|
| # | 啟動 | 名稱 | 連接埠 | 伺服器 IP 位址 | 修改 |
| 1 | | sever | 80 | 192.168.1.33 | |

步驟六：此時於外部網路輸入 IP 位址時，即可看見所分享之資訊。



(設定完成)