Version 2.0



# 啓動 WZC(Wireless Zero Configuration)服務

如您的作業系統為 Windows Vista,而您欲使用其內建的無線網路工具來設定您的無線網路時,請您參照下列步驟進行設定。

#### 步驟一:請進入控制台



步驟二:請點選"傳統檢視"→請點選"網路和共用中心"



Version 2.0



## 步驟三:請點選"連線到網路"

				x
	口共用中心		<b>搜尋</b>	P
	Accessed to a construction of the			
上作	網路和共用中心			50.049
位倪电脑反映直			檢視全幅地圖	
建成到的店				
ex.cs xiingha 答7 1组	100			
按下連線到網路	USER-P (這部電服	℃ 網路 ≝)	網際網路	
	🦣 網路 (公用網路)		自訂	
	存取	本機和網際網路		
10	連線	區域連線	檢視狀態	E
11/4				
All Sta	33 共用 <b></b>		0	e
11111111	網路探察	◎ 願閉.	$\overline{\mathbf{v}}$	
2149 Y -	福案分享催限設定	◎ 開閉	$\mathbf{v}$	
	公用資料夾共用	<ul> <li>● 開閉</li> <li>● 開閉</li> </ul>	$\bigotimes$	
	印表機共用	◎ 關閉(尚未安裝印表機)	$\bigotimes$	
15.000	以密碼保護的共用	◎ 啟動	<b>()</b>	
Windows 防火牆	煤體共用	◎ 顧閉	۲	
網際網路運頂	顯示我開放共用的所有檔案	案與資料夾		
	顯示此電腦上所有共用的結	網路資料夾		+
	1			<u> </u>
🕢 👩 連續到級敗				٤
🕞 🔮 連線到網路				3
🕢 🕸 連線到網路				<u>.</u>
梁 連線到網路     選取要連線的網路	Å			
建線到網路     選取要連線的網路     選取要連線的網路	名		<b>一回</b> × 正常狀況下,會顯示	
<ul> <li>         ·</li></ul>	各	•	正常狀況下,會顯示 附近基地台的名稱	
<ul> <li>         · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	答		正常狀況下,會顯示 附近基地台的名稱	
<ul> <li>         ·</li></ul>	各	▼	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	
<ul> <li>● 望 連線到網路</li> <li>選取要連線的網路</li> <li></li></ul>	各	• 的網路	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	
<ul> <li>● 望 連線到網路</li> <li>選取要連線的網路</li> <li>         顕示 所有     </li> <li>         W         Zy×EL     </li> </ul>	各	▼ n網路	正常狀況下,會顯示 附近基地台的名稱	
<ul> <li>● </li> <li< td=""><td>各</td><td>▼ 約網路</td><td>正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱</td><td></td></li<></ul>	各	▼ 約網路	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	
<ul> <li>● 望 連線到網路</li> <li>選取要連線的網路</li> <li></li></ul>	各	• 的網路	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	
<ul> <li>● </li> <li< td=""><td>名 ————————————————————————————————————</td><td>▼ 的網路</td><td>正常狀況下,會顯示 附近基地台的名稱</td><td></td></li<></ul>	名 ————————————————————————————————————	▼ 的網路	正常狀況下,會顯示 附近基地台的名稱	
<ul> <li>● ● 連線到網路</li> <li>選取要連線的網路</li> <li>         題示 所有     </li> <li>         至 又yXEL     </li> </ul>	各	▼ 約網路	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	
<ul> <li></li></ul>	各	▼ n網路	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	
<ul> <li>● ● 連線到網路</li> <li>選取要連線的網路</li> <li>         題示 所有     </li> <li>         至 又yXEL     </li> </ul>	各	▼ 的網路	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	
<ul> <li>● ● 連線到網路</li> <li>選取要連線的網路</li> <li>照示 所有</li> <li>● ZyXEL</li> <li>● 設定連線或網路</li> </ul>	各	▼ か網路	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	
	各	• 的網路	正常狀況下,會顯示 附近基地台的名稱	
	各	▼ り網路	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	
<ul> <li>● ● 連線到網路</li> <li>選取要連線的網路</li> <li>照示 所有</li> <li>● ② ZyXEL</li> <li>● ② Babaan</li> <li>● ③ Babaan</li> <li>● ③ Babaan</li> <li>● ③ Babaan</li> <li>● ③ Babaan</li> <li>● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	各 無安全性的	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	正常狀況下,會顯示附近基地台的名稱	

Version 2.0



**步驟四:**如您的電腦無法顯示圖❶的畫面,而爲圖❷的畫面時,請您直接參考下述步驟操作設定。 2

◎ 愛 連線到網路	
Windows 找不到任何網路	
	<b>4</b> 4
Windows 我不到任何網路。	
檢視網路電腦及裝置	
診斷為何 Windows 找不到任何網路 設定連線或網路 開啟網路和共用中心	
	連線(Q) 取満

### 啓動 Wireless Zero Configuration 服務

步驟一:請先將圖❷畫面關閉。



Version 2.0

**ZyXEL** 

步驟三:開啓 <b>服務</b>		2 <u> </u>		
服務 提徑 2 KB ,在 WI	LAN AutoConfig 名稱上招	新有工作( 重新整理( 内春(R) 説明(H)	。 步 按下啓動	,請讓系統進行更新圖
Q。服務 檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(H) ④ ● ● [ ] □ ② ③ 】 【 ] ■ ● ■ Ⅱ ■ ▶				
<ul> <li>服務(本機)</li> <li>服務控制</li> <li>服務控制</li> <li>Windows 正智試在 本機電話 啟動下列服務</li> <li>WLAN AutoConfig</li> <li>開閉(C)</li> <li>在 WLAN AutoConfig 選項上按</li> </ul>	工     描述 状態       Conne     可做       日本     日本       中     月描       中     F       管     日本       Event C     這個       Event L     這個       Event L     這個       Event L     這個       Windows Firewall     Win       Windows Installer     新增       Windows Manag     提供       日載動     右       右     女	飲動類型 登入身分 手動 Local Ser 自動 Local Sys 自動 Local Sys 手動 Local Sys 手動 Local Ser 自動 Local Ser 自動 Local Ser 自動 Local Sys 自動 Local Sys 自動 Local Sys		
WLAN AutoConfig	此服務會列 Provides p	自動 L 手動 L	ocal Sys ocal Sys	
●	Windows Remot Win Windows Search Windows Search Windows Update Windows Update Windows Update WinHTTP Web Pr Win Windo AutoConfig Wirod AutoConfig WUAN AutoConfig WWIPerformanc WithPerformanc WithPerformanc Workstation 梁立 已啟動 梁直動 LiveUpdate 管理 已啟動	日勤 日勤(延… Local Sys 手動 Local Ser 手動 Local Sys 手動 Local Sys 日動 Local Sys 日動 Local Sys 日動 Local Sys		

### 步驟四:當系統更新成功後,請回到控制台→網路和共用中心→連線到網路



Version 2.0



步驟五:點選您的基地台名稱(SSID,如:ZyXEL)→請點選"連線"(若您的基地台有設加密,請跳至步驟七)

→ 整 連線到網路	
選取要連線的網路	
顯示	<b>4</b> 9
L ZyXEL 無安全性的網路	llee.
● 選擇 ZvXEL	
設定連续武爆攻	
■ 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	_
連線(2)	取消



→ 😨 連線到網路	
ZyXEL 是不安全的網路	
仍要連線( <u>C</u> ) 透過此網路傳送的資訊可能會被其他人看見。	
→ 連線到不同網路( <u>O</u> ) 點選仍要連線	
	取消

Version 2.0



步驟七:若您的基地台有設密碼,請輸入您所設定的網路加密金鑰(建議勾選"**顯示字元**")→輸入完成後請點選"連 線"

④ 型 連線到網路
輸入 ZyXEL 的網路安全性金鑰或複雜密碼 設定網路的人員可以提供您金鑰或複雜密碼。
安全性金鑰或複雜型 <ul> <li>輸入與您基地台設定相同</li> <li>的金鑰</li> </ul>
☑ 顯示字元 2 按下 顯示字元
如果您有 <u>USB快閃磁碟機</u> ,且其具有 ZyXEL 的網路設定,請立即將它插入。   ● 按下連線
連線 取消

**步驟八**:正在進行連線

🕞 🕎 連線到網路	
正在連線到 ZYXEL	
	取消

Version 2.0





步驟十:請點選"管理網路連線"





Version 2.0

步驟十:請在**無線網路連線**上點選**滑鼠右鍵**→請點選"狀態"



ZyXEL