www.zyxel.com.tw

Version 1.0



USG SSL VPN 登入已達上線解決方案

在外部網路需登入 USG SSL VPN 時,卻出現已達人數上線時,怎麼辦?

ZyXEL ZyWALL USG 20W	輸入您的名稱與密碼並按一下	* 登入
	使用者名稱: 密碼: 動態密碼: (最多 63 個可列印的文數字字元 : Reach to max	(可省略) ,中無空格) timum SSL VPN user 登入 SSL VPN

解決方式:

請使用 admin 權限登入管理頁面後,將已沒有在使用的 User 帳號強迫登出。

步驟一:登入 USG 設定頁面,預設為 <u>http://192.168.1.1</u> 帳號/密碼 (admin/1234)



www.zyxel.com.tw

Version 1.0



- 步驟二:若有詢問您是否要更改密碼,請先按下略過;若無詢問新密碼,表示您已 更動過預設密碼,請直接跳至步驟三。
- 步驟三:看到網路風險警告視窗,請先按下確定。

服務 Anti-Sn	am	狀態 Not Licensed	
Conten	t Filter	Expired	
ADP		Disabled	

步驟四:在狀態頁面查詢系統狀態,點開登入使用者數目

	₽ 系統狀態	
	系統開機時間:	1 days, 21:05:02
	目前日期/時間:	2012-04-25 / 14:11:58 GMT+08:00
ine.	VPN 狀態:	<u>0</u>
1.25	SSL VPN 狀態:	0/1
民.	DHCP 表格:	3
	目前登入使用者:	admin (unlimited / 00:29:59)
	登入使用者數目:	2 按此數字,數字表示目前
		System default 人 USG 的使用人數

步骤五:將目前已無在使用的使用者,執行"強迫登出"。

	GT/100/11-03						
#	使用者ID	再驗證租用時間	類型	₽位址	使用者	強迫登出	
0	admin	unlimited / 00:25:12	http/https	122.116.190.212	admin	<u>&</u> 登出	按下登出
1	test	unlimited / 00:30:00	http/https	122.116.190.212	admin	多 容出	\mathcal{V}